

Outil de sectionnement

LOADBUSTER®

24 et 36kV



LOADBUSTER de S&C Electric Company est un outil léger, portable et facile à utiliser, qui, associé à une perche de manœuvre avec tête universelle, permet une interruption de charge de sectionneurs, coupe-circuits et fusibles de puissance.

LOADBUSTER offre une capacité de sectionnement allant jusqu'à 34,5 kV et 600 ampères nominaux (900A max.).

LOADBUSTER est un interrupteur portable que l'on utilise à chaque fois qu'une interruption de charge est nécessaire. On peut utiliser un même LOADBUSTER pour plusieurs appareils. Cela entraîne une baisse conséquente des coûts en matière d'éléments de sectionnement.

L'outil peut assurer entre 1 500 et 2 000 manœuvres sans entretien.

Le nouveau LOADBUSTER (à partir de 2003) est équipé d'un compteur qui permet à l'opérateur de savoir à tout moment le nombre de manœuvres réalisées.

Outre les courants de charge, le LOADBUSTER peut interrompre le courant magnétisant des transformateurs, lignes, câbles et batteries de condensateurs.

Fourni avec mallette de transport.

Fonctionnement



Fixer



Tirer



Retirer

Caractéristiques techniques

	5300R3-S101	5400R3-S101
kV nominal	14,4/25	25/34,5
kV máx.	27	38
Intensité nom.	630 A	
Intensité max.	900 A	

Sede social: Calle Fontanella, 14, pral. 2ª
08010 Barcelona (España)
Tel. +34 933 018 700 • Fax. +34 933 020 010
E-mail: sades@sades.es • www.sades.es

Producción: Calle Santa Anna, 103 B, Polígono La Clota
08290 Cerdanyola del Vallès (España)
Tel. +34 935 920 594 • Fax +34 936 916 204
E-mail: aparellaje@sades.es • www.sades.es

Version 1/15



S.A. DE ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS